

SVEN®
**HARD DISK
CASE SH-350**

ЗОВНІШНІЙ КАРМАН
ДЛЯ ЖОРСТКОГО ДИСКА 3,5"

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Модель: **SH-350 IDE/SATA**

www.sven.ua

8. Специфікація

Параметри	Значення	
Підтримуваний HDD	IDE 3,5"	SATA 3,5"
Зовнішній інтерфейс	USB 2.0, сумісний з USB 1.1	
Швидкість передачі	До 480 Mbps	
Робоча температура	0–65 °C	
Робоча вологість	20 – 85%	
Операційна система	Windows 98/ME/2000/XP/ Vista/7, MAC OS 8.6 / Linux 2.4 або вище	

Примітки:

1. Характеристики з таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Ми постійно поліпшуємо якість нашої продукції, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

2. Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.ua
Також тут можна знайти оновлену версію цієї інструкції.

ЗМІСТ

Шановний покупець!	2
Авторське право	2
Попередження про обмеження відповідальності	2
1. Заходи безпеки і застереження	3
2. Комплектація	3
3. Особливості	3
4. Системні вимоги	4
5. Встановлення жорсткого диска	4
6. Установка під Windows 98	4
7. Установка під MAC OS	7
8. Специфікація	8

Важливо! Порт USB забезпечує живлення на рівні 500 mA/ 5 В, що достатньо для забезпечення живлення більшості жорстких дисків 3.5". Проте у випадку, якщо цього недостатньо, рекомендується використовувати підключення до двох портів USB.

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням пристрою торгової марки SVEN!

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає високоякісне електронне та акустичне устаткування. Продукція SVEN неодноразово нагороджувалася призами і нагородами провідних тестових лабораторій, завойовувала дипломи на таких найпрестижніших міжнародних виставках, як Hi-Fi Show, Erika, DVD Show, «Цифроманія».

Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN зайняти провідне становище на східноєвропейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується кількістю власників апаратури з маркою SVEN, що незмінно зростає з року в рік.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Авторське право

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Попередження про обмеження відповідальності

Не зважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, в тексті можливі деякі невідповідності. Інформація даної інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодних зобов'язань перед особою або організацією за збитки або пошкодження, викликані інформацією, що міститься в даній інструкції. Виробник не несе відповідальності за зроблені при цьому технічні або редакційні помилки, а також за пошкодження, що походять від неналежного використання устаткування. Необхідні зміни до даної інструкції включатимуться в подальші видання.

**ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ОБОВ'ЯЗКОВО
УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦЬОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ!**

7. Установка під MAC OS

У разі використання MAC OS 9.0 і вище підключення пристрою відбувається автоматично. Для версії MAC OS 8.6 необхідно викачати програмне забезпечення «USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5» з офіційного сайту підтримки Apple за адресою <http://www.apple.com/support>.

Важливо! Перед встановленням жорсткого диска в зовнішній карман рекомендується розмістити його під файловою системою FAT16 або FAT32. У такому разі ваш пристрій коректно працюватиме і під операційною системою MAC OS; у разі ж розмітки під MAC OS пристрій не буде доступний для інших операційних систем.



2.3. Система виявить пристрій «USB Mass Storage Device» (пристрій USB 1.1) або «USB Storage Adapter AT2» (пристрій USB 2.0).

2.4. Натисніть кнопку «Finish (Закінчити установку)» (див. мал. нижче). Після установки пристрій з'явиться у вікні «My Computer (Мій комп'ютер)».



Примітка. Операційні системи Windows ME/2000/XP/Vista/7 виявляють і підключають пристрій автоматично, тому встановлювати драйвери непотрібно.

1. Вимоги безпеки і застереження

1. Перед встановленням і підключенням пристрою обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.
2. Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. Ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру.
- Перелік сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua
3. Не допускайте контакту пристрою з розчинниками. Не тримайте його в місцях можливого потрапляння вологи, пилу і дії високих температур.
4. Дотримуйтесь порядку установки і підключення пристрою.
5. Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.

2. Комплектність

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Зовнішній карман | 1 шт. |
| 2. Кабель USB | 1 шт. |
| 3. Адаптер живлення | 1 шт. |
| 4. Диск CD з драйверами | 1 шт. |
| 5. Підставка | 1 шт. |
| 6. Інструкція користувача | 1 шт. |
| 7. Гарантійний талон | 1 шт. |

3. Особливості

- Підтримка накопичувачів великої ємності.
- Сумісність з платформами PC і Mac та іншими пристроями.
- Високошвидкісний інтерфейс High Speed USB 2.0.
- Вертикальне (на підставці) або горизонтальне положення (на розсуд користувача).
- Підключення до порту USB без вимикання ПК.
- Підтримка дисків SATA та IDE.

4. Системні вимоги

Основні вимоги для використання даного пристрою:

1. Вимога до апаратури: персональний комп'ютер, ноутбук або система на базі MAC з інтерфейсом USB 2.0 або USB 1.1.
2. Вимоги до операційної системи: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MAC OS 8.6/Linux 2.4 або вище.

5. Встановлення жорсткого диска

1. Відкрийте корпус пристрою і витягніть плату з контроллером.
2. Підключіть ваш жорсткий диск до відповідних роз'ємів (зверніть особливу увагу на правильність підключення 40-штиркового сигнального роз'єму і 4-штиркового роз'єму живлення, а також на правильність перемикача жорсткого диска IDE в режимі «Master/MA»). Закріпіть жорсткий диск до плати за допомогою шурупів з комплекту.
3. Встановіть плату з жорстким диском всередину пристрою, закрийте кришку і закрутіть всі необхідні шурупи.

6. Установка під Windows 98

Перед використанням пристрою під операційною системою Windows 98 необхідно встановити драйвери. Здійснити установку можна двома такими способами:

1. Встановіть диск з драйверами в пристрій читання дисків CD/DVD дисків і запустіть програму установки драйверів. Далі слідує за інструкцією програмного забезпечення.
2. Або досить просто підключити пристрій до вільного порту USB. Тоді Windows 98 автоматично виявить новий пристрій USB і запропонує встановити драйвери. Натисніть кнопку «Next (Далі)» (див. мал. на наступній сторінці).



- 2.1. Виберіть пункт «Search for the best driver for your device (Пошук кращого драйвера для пристрою)» і натисніть кнопку «Next (Далі)» (див. мал. нижче).



- 2.2. Встановіть диск з драйверами в пристрій читання CD/DVD, виберіть пункт «CD-ROM driver (Пристрій CD-ROM)» і натисніть кнопку «Next (Далі)» (див. мал. на наступній сторінці).